

LM-34iA Amplificateur intégré à Tubes EL34 – Classe AB – 2x40W

POINTS FORTS

- ✓ Polarisation en Classe AB
- ✓ Câblage en l'air
- ✓ Composants haute qualité



FICHE LOGISTIQUE

Code EAN

Noir : 0712038177585

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

377 x 345 x 190 mm / 20 Kg

CARTON

N.C.

La société Line Magnetic a été fondée en 2005 par des audiophiles asiatiques passionnés par les électroniques à tubes. Tous les schémas sont le fruit d'une équipe d'ingénieurs expérimentés, la société possède sa propre usine dans laquelle tous les produits sont réalisés à base de montages « en l'air ».

L'amplificateur intégré Line Magnetic LM-34iA utilise des tubes EL34. Fonctionnant en pure Classe AB. Il délivre une puissance de 2x40W.

Il dispose de 3 entrées lignes asymétriques, 1 entrée Pré-In et des groupes de sorties de 4 et 8Ω.

L'usage de composants de haute qualité (condensateurs Realcap, potentiomètre ALPS) câblés en l'air pour la plupart est le gage d'une fiabilité exemplaire.

Sa puissance est confiée à deux transformateurs de type EI conçus spécialement pour lui permettre d'offrir un son dynamique et naturel et de gérer une très large gamme d'enceintes.

TUBES

Etage d'entrée : 2x 12AX7 - 2x 12AU7

Etage de puissance : 3x EL34

Support des Tubes en stéatite

Réglage des BIAS

Entrées analogiques : 3 entrées ligne, 1 entrée Pré-In

Impédance de charge : 4/8Ω

Temporisation à l'allumage de 30s

Transformateur blindés et bobinés à la main

Potentiomètre ALPS motorisé d'origine Japonaise.

Condensateurs de couplages Realcap.

Cage grillagée de protection des tubes métallique et amovible

Télécommande infrarouge

Tubes fournis

EL34

12AX7

12AU7

Tubes acceptés en remplacement

KT66, KT70, KT90, KT100, 6550

12AX7EH, ECC83, E83CC, CV4004, ECC803, 5751

ECC82, 12AU7EH, 5814, 6189, CV4003

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur en Classe AB de 2x40W RMS
Tubes : 2x 12AX7, 2x 12AU7, 3x EL34

THD : 1% (1kHz)

Rapport S/B :

88dB (Pondéré A)

Bande passante :

10 à 50.000 Hz (-1.5 dB)

Sensibilité d'entrée ligne : 300mV

Sensibilité d'entrée Pré-In : 1500mV

impédance d'entrée : 100kΩ

Impédance de charge des enceintes à connecter : 4/8Ω

Connectique

3x Entrées ligne RCA (paire)

1x Entrée Pré-in

2x Bornes haut-parleurs bananes pour 4/8Ω

Accessoires inclus

2x Fusibles

1x Télécommande

1x Cordon d'alimentation détachable

1x Manuel